

Sådan bruger du din insulinpumpe (MiniMed Paradigm 522/722) til kontinuerlig glukosemåling

Når du skal lave en kontinuerlig glukosemåling, kan du bruge din egen MiniMed Paradigm insulinpumpe til at lave glukosemålingerne.

Sådan gør du

Stop sensorfunktion på 3.- og 6.- dagen

På 3. og 6. dag af målingen skal du stoppe sensorfunktionen:

- Fra Home-skærm tryk ACT.
- Vælg 'Sensor' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Link til sensor'.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Sluk for sensor' ved hjælp af pil ned.
- Vælg 'Ja' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Tryk ESC tilbage til 'Home'.

Start sensorfunktionen på 3. dagen

På 3. dagen skal du igen starte sensoren, når du har slukket den, så målingen kan starte forfra.

- Fra Home-skærm tryk ACT.
- Vælg 'Sensor' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Tryk ACT for at vælge 'Rediger indstillinger'.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Sensor'.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Til' ved hjælp af pil.
- Tryk ACT.
- Tryk ESC tilbage til 'Home'.
- Fra Home-skærm tryk ACT.
- Vælg 'Sensor' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Sensor start' ved hjælp af pil.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Ny sensor'.

- Tryk ACT 2 gange.
- Tryk ESC tilbage til 'Home'.
- Systemet er klar efter cirka 2 timer.

Kontakt og mere viden

Her du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit
Tlf. 97 66 36 03
Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.00